

Оформление заказа

Магнитные контакторы



	1	2	3	4	5	6	7
	HGC	12	22	N	S	A	220
1 Модель							
2 Типы по расчетным значениям							
3 Схема расположения вспомогательных контактов							
4 Применение							
5 Тип контакта							
6 Тип напряж-я на катушке							
7 Напряж-е на катушке							

2 Типы по расчетным значениям		
Базовый магнитный контактор		
Код	Расчёт-ная сила тока AC3/AC400 В	Расчет-ная мощ-ность
9	9 А	4 кВт
12	12 А	5.5 кВт
18	18 А	7.5 кВт
25	25 А	11 кВт
32	32 А	15 кВт
40	40 А	18.5 кВт
50	50 А	22 кВт
65	65 А	30 кВт
75	75 А	37 кВт
85	85 А	45 кВт
100	100 А	55 кВт
115	115 А	60 кВт
130	130 А	65 кВт
150	150 А	75 кВт
185	185 А	90 кВт
225	225 А	132 кВт
265	265 А	147 кВт
300	300 А	160 кВт
400	400 А	220 кВт
500	500 А	250 кВт
630	630 А	330 кВт
800	800 А	440 кВт

× При заказе подробную информацию см. на странице нужного типа устройства.2

2 Типы по расчетным значениям		
Блок механической фиксации		
Код	Расчёт-ная сила тока	Мощ-ность конденса-тора (AC440 В)
9C	9 А	9.7 кВАР
12C	12 А	12.5 кВАР
18C	18 А	16.7 кВАР
25C	25 А	18 кВАР
32C	32 А	30 кВАР
40C	40 А	33.3 кВАР
50C	50 А	4 5kVAR
65C	65 А	46 кВАР
75C	75 А	54 кВАР
85C	85 А	60 кВАР
100C	100 А	80 кВАР

3 Вспом. контакт Схема расположения	
Стандартный магнитный контактор	
11	1НО + 1НЗ
21	2НО + 1НЗ
22	2НО + 2НЗ
Блок механической фиксации	
23	2НО + 3НЗ
32	3НО + 2НЗ
4 Применение	
N	Нормальный ток
5 Тип контакта	
Стандартный магнитный контактор	
R	Без крышки кон-такта
S	Крышка контакта (9 - 100 А)
C	Зажим под нако-нечник (50 - 100 А)
Блок механической фиксации	
S	Крышка контакта

6 Тип напряж-я на катушке	
Стандартный магнитный контактор	
X	АС 50Гц (9 - 100 А)
A	АС 60Гц (9 - 100 А)
D	DC (9 - 100 А)
F	AC/DC
Блок механической фиксации	
X	АС 50 Гц
A	АС 60 Гц
7 Напряж-е на катушке	
24 - 440 В	